

BESTÄMMELSER FÖR ARBETEN SOM BERÖR MÖLNDAL ENERGI AB & MÖLNDAL ENERGI NÄT AB I MARK FÖRLAGDA LEDNINGAR

Innan markarbete påbörjas skall uppgifter om ledningars läge och dessa bestämmelser beställas från Ledningskollen.se.

Ärenden som registreras i Ledningskollen hanteras av Geomatikk AB. Uppgifterna lämnas ut under ordinarie kontorstid. Om utsättning på plats bedöms nödvändigt skall denna beställas minst fem dagar före schaktstart.

Utsättning på plats och ev. återutsättning debiteras (gäller ej Mölnadal Stad, exploatörer anlitade av Mölnadal Stad samt privatpersoner).

Observera att erhållet kartunderlag ger en vägledning om var ledningar finns. Notera dock att den som gräver ansvarar för att allt arbete i mark sker med stor försiktighet. Önskas exakt läge måste utsättning ske på plats.

FÖR REDOVISADE LEDNINGSSTRÅK OCH I DESS NÄRHET GÄLLER:

- Alla markarbeten såsom maskingrävning, jordborrning etc. får ej ske närmare ledningsstråkets ytterkanter än 1 meter. Gäller även vid trästolpar med luftledningar.
- Spontning samt pålning får ej ske närmare ledningsstråkets ytterkant än 3 meter.
- All schaktning för friläggande av ledningar närmare än 1 meter skall ske för hand.
- Om ledning frilagts genom schaktning för hand kan maskingrävning ske intill 0,5 meter från frilagda ledning med stor försiktighet.
- Befintlig ledning får ej rubbas. Eventuella åtgärder som exempelvis upphängning av ledning anvisas av oss.
- Högspänningskablar får ej lämnas blottlagda under längre tid utan skall då skyddstäckas med sand alternativt med s.k. knäpprör.

Samtliga kablar som påträffas i mark skall betraktas och hanteras som spänningsförande.

Skadad kabel får icke vidröras då livsfara kan föreligga. Området skall avspärras och bevakas till dess Mölnadal Energi Nät AB kommit till platsen. Ej anvisade kablar som påträffas anmäls till Mölnadal Energi AB.

Återfyllning av kabel- och ledningsschakt skall utföras enligt respektive väghållares bestämmelser. I övrigt gäller för kabelschakt EBR publikation KJ 41:15 och för ledningsschakt Anläggnings AMA 98 klass 2 tabell CE/4.

Vid åverkan på våra anläggningar är det den som orsakar skadan som är skyldig att ersätta oss för kostnader förknippade med skadan.

Bifogad karta gäller en månad efter datering. Skall grävnings-, borrnings- eller andra markarbeten utföras efter denna tidpunkt måste ny karta/utsättning beställas. Utlämnade handlingar skall hanteras på ett säkert sätt under arbetets tid och därefter makuleras.

Anmälan om skadad ledning görs omedelbart på telefon 031-27 23 15, dygnet runt

